



# АККОН СД-КО

СЕЙФОВЕ, БРАВИ, ОБКОВ

София 1618 ул. "Проф. Дочо Леков" 3  
тел. 02 98 31 346; факс: 02 49 12 579  
www.akkon-bg.com; www.seifove.com  
akkon@polipost.bg; akkon.sales@gmail.com

## Мобисейф инструкция

### ВАЖНО

- Поради мерки за сигурност, моля променете кодовете и инсталирайте сейфа преди да го използвате.
- Пазете кода на сигурно място. Не използвайте лична информация.
- Пазете ключа за спешни случаи на сигурно място, но не в самия сейф.
- Ако няма да използвате сейфа дълго време, извадете батериите.
- При 3 пъти грешно въведена парола сейфът ще се заключи за 40 сек.
- Пазете кода вътре в сейфа в случай, че го забравите. Може да отворите сейфа с ключа и да получите достъп до кода.
- Натиснете (\*) за да изтриете грешно въведено

### ИНСТРУКЦИИ

#### А. Първа стъпка

I. Отстранете капачката от гнездото за ключа

II. Отворете вратичката с ключа за спешни случаи и извадете пластмасовата тавичка.

III. Премахнете капачето на батериите, извадете касетата за батериите и ги поставете.

IV. Върнете касетата за батериите на мястото ѝ и затворете вратичката.

#### Б. Първо отваряне

I. Въведете оригиналния код (168) и натиснете (#)

II. Вратата ще се отвори

#### В. За да смените кода:

I. Натиснете (00#), въведете оригиналния код (168), натиснете (#).

II. Въведете новия код (от 3 до 6 символа) и (#). Повторете операцията.

III. Тогава ще чуете силен звук, който ще ви информира, че прекодирането е успешно.

#### Напомняне

Г. За да отворите сейфа, въведете кода и след това (#).